

Starke Lösungen. Ohne Unterbrechung.

ANS3101RM / ANS3100RM

Automatischer Netzumschalter (ANS) zur redundanten Stromversorgung von Netzwerkkomponenten:
Automatische Umschaltung auf alternative Stromversorgung bei Ausfall der primären Stromversorgung (A oder B)

Vorteile

- Umschaltung auch bei Phasenversatz
- Bei Wiederkehr der primären Stromversorgung (A oder B), automatische Rückschaltung möglich
- Thermosicherung (10 A) vermeidet Schäden durch Überlastung für 4 IEC C13-Ausgänge (bei ANS3101RM)
- Messung von Strom, Spannung, Phasenwinkel, Leistungsfaktor, Frequenz, Wirk-, Schein- und Blindleistung
- 2 Energiezähler, einer zählt dauerhaft, der andere rücksetzbar
- Differenzstrommessung Typ A
- LED-Display zur Darstellung des Status der Stromversorgung einschließlich Anzeige Phasenversatz
- 2 Anschlüsse für plug-n-play Sensoren zur Umgebungsüberwachung (Temperatur, Luftfeuchte und Luftdruck)
- Konfiguration über Webbrowser, Windows- oder Linux
- Geringer Eigenverbrauch

Stromanschlüsse auf der Rückseite



ANS3100RM: 6 Lastausgänge IEC C13, Lastausgang IEC C19



ANS3101RM: 10 Lastausgänge IEC C13, Lastausgang IEC C19

Technische Daten

Type	ANS3101RM	ANS3100RM
Artikelnummer	25001099	25001085
Nennleistung	Für USV-Systeme bis 3000 VA	
Abmessungen (T x B x H mm)	195 x 19" x 1HE (Innenbreite 439 mm)	
Gewicht	2,5 kg	
Differenzstrommessung	ja	
Kommunikation	HTTP/HTTPS, E-Mail (SSL, STARTTLS), DHCP, Syslog SNMPv1, v2c, v3 (Get / Traps) TLS 1.0, 1.1, 1.2, 1.3	HTTP/HTTPS, E-Mail (SSL, STARTTLS), DHCP, Syslog SNMPv1, v2c, v3 (Get / Traps) TLS 1.0, 1.1, 1.2
Anschlüsse	2 Netzanschlüsse IEC C20, max. 16 A 10 Lastausgänge IEC C13, max. 10 A 1 Lastausgang IEC C19, max. 16 A Netzwerkanschluss RJ45 (10 / 100 Mbit/s) Galvanisch getrennter Signalausgang 2 Sensoreingänge (RJ45) für optionale Sensoren	2 Netzanschlüsse IEC C20, max. 16 A 6 Lastausgänge IEC C13, max. 10 A 1 Lastausgang IEC C19, max. 16 A Netzwerkanschluss RJ45 (10 / 100 Mbit/s) Galvanisch getrennter Signalausgang 2 Sensoreingänge (RJ45) für optionale Sensoren
Lieferumfang	ANS3101RM / ANS3100RM 2 Stk. Netzkabel, von Schuko auf C19	